

# Ofte stillede spørgsmål om Transformer TF201

<b>Administration af filer .....</b>	<b>2</b>
• Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microSD, SD-kortet eller USB enheden? .....	2
• Hvordan flytter jeg den valgte fil til en anden mappe?.....	2
• Hvordan kopierer jeg den valgte fil, og sætter den ind i den tilsluttede lagringsenhed? .....	2
<b>Standsning og afinstallering af applikationer .....</b>	<b>2</b>
• Hvordan stopper jeg en kørende applikation? .....	2
• Hvad hvis jeg ikke længere vil have den hentede applikation? .....	3
• Hvor kan jeg se statussen eller detaljerede oplysninger om applikationen? .....	3
<b>Systemet reagerer ikke .....</b>	<b>3</b>
• Hvad skal jeg gøre når min Transformer holder op med at reagere?.....	3
• Min Transformer skærm er slukket, og jeg kan ikke starte den igen.....	3
<b>Eksterne lagringsenheder .....</b>	<b>4</b>
• Jeg har sat et microSD-kort i min Transformer, men jeg kan ikke se det.....	4
• Jeg har sat et USB diskdrev i min Transformer, men jeg kan ikke se det.....	4
<b>Udklip af skærbilleder .....</b>	<b>4</b>
• Kan jeg tage et udklip af skærbilledet på min Transformer?.....	4
<b>Batteriet .....</b>	<b>4</b>
• Hvordan forlænger jeg batterilivet på min Transformer?.....	4
• Hvad hvis batteriet er fuldstændig afladet? .....	4
• Hvorfor oplades min Transformer ikke helt af den mobile dockingstation?.....	5
• Hvorfor tager min Transformer længere om at oplade? .....	5
<b>Browser.....</b>	<b>5</b>
• Hvordan brugerdefinerer jeg visningen i min browser?.....	5
<b>Systemopdatering .....</b>	<b>5</b>
• Hvordan opdaterer jeg mit system? .....	5
<b>MyNet .....</b>	<b>5</b>
• Hvordan bruger jeg MyNet?.....	5
<b>Fabriksindstillinger .....</b>	<b>6</b>
• Hvordan nulstiller jeg min Transformer til fabriksindstillingerne?.....	6
<b>E-mail vedhæftninger .....</b>	<b>6</b>
• Kan jeg åbne og gemme e-mail vedhæftningerne på min Transformer? .....	6
<b>Signalmodtagelse .....</b>	<b>6</b>
• Vil GPS funktionen på min Transformer blive påvirket af varmebeskyttelsesfilm på bilruder? .....	6

## Administration af filer

- **Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microSD, SD-kortet eller USB enheden?**

Tryk på SD-kort eller USB-ikonet på meddelelsen fornedet til højre. Tryk på mappe-ikonet, hvorefter du kan se alle dine data, som findes på den valgte lagringsenhed. Se venligst i din brugervejledning for yderligere oplysninger.

- **Hvordan flytter jeg den valgte fil til en anden mappe?**

Afkryds den ønskede fil, og tryk herefter enten på **Copy (kopier)** eller **Cut (klip)**. Åbn den ønskede destinationsmappe, og tryk på **Paste (sæt ind)** ikonet øverst til højre, og flyt filen.

Hvis du ønsker at kopiere mere end en fil ad gangen, skal du sætte kryds ved de ønskede filer, eller du kan trykke på **Select All (vælg alle)**, og tryk herefter på **Copy (kopier)** eller **Cut (klip)**. Åbn den ønskede destinationsmappe, og tryk på **Paste (sæt ind)** ikonet øverst til højre, og flyt filerne.

- **Hvordan kopierer jeg den valgte fil, og sætter den ind i den tilsluttede lagringsenhed?**

Følg de førnævnte vejledninger, og find den ønskede mappe på den eksterne lagringsenhed.

## Standstning og afinstallering af applikationer

- **Hvordan stopper jeg en kørende applikation?**

**Til Android 3.x Honeycomb interface:**

For at stoppe en kørende applikation, skal du trykke på **Apps (applikationer)** menuen > **Settings (indstillinger)** > **Applications (applikationer)** > **Running services (kørende tjenester)**. Vælg den ønskede applikation og tryk på **Stop**.

Du kan også vælge at trykke på **Recent Apps (nylige apps)** tasten fornedet til venstre, og tryk herefter på **x** ved den tilsvarende applikation, som findes på listen.

**Til Android 4.x Ice Cream Sandwich interface:**

Tryk på menuen **Apps (Programmer)** > **Settings (Indstillinger)** > **Apps (Programmer)** > **RUNNING (KØRENDE)**. Vælg programmet og tryk på **Stop**.

Du kan også trykke på tasten **Recent Apps (Nylige programmer)** nederst til venstre og glide et nyligt program til venstre eller højre for at fjerne det fra listen. Du kan også trykke og holde på et nyligt program for at vise menuen, og så vælge **Remove from list (Fjern fra liste)**.

- **Hvad hvis jeg ikke længere vil have den hentede applikation?**

**Til Android 3.x Honeycomb interface:**

For at afinstallere en uønskede applikation, skal du trykke på **Apps (applikationer)** menuen > **Settings (indstillinger)** > **Applications (applikationer)** > **Manage applications (administrer applikationer)** > **Downloaded (hentede)**. Vælg applikationen, og tryk på **Uninstall (afinstaller)**.

**Til Android 4.x Ice Cream Sandwich interface:**

Tryk på menuen **Apps (Programmer)** > **Settings (Indstillinger)** > **Apps (Programmer)** > **DOWNLOADED (HENTEDE)**. Vælg programmet og tryk på **Uninstall (Afinstaller)**.

- **Hvor kan jeg se statussen eller detaljerede oplysninger om applikationen?**

**Til Android 3.x Honeycomb interface:**

For at se oplysninger om applikationen, skal du trykke på **Apps (applikationer)** menuen > **Settings (indstillinger)** > **Applications (applikationer)** > **Manage applications (administrer applikationer)** > **All (alle)**. Vælg en applikation, for at se detaljerede oplysninger om den.

**Til Android 4.x Ice Cream Sandwich interface:**

Tryk på menuen **Apps (Programmer)** > **Settings (Indstillinger)** > **Apps (Programmer)** > **All (Alle)**. Vælg programmet for at vise yderligere oplysninger.

## Systemet reagerer ikke

- **Hvad skal jeg gøre når min Transformer holder op med at reagere?**

Hold tænd/sluk knappen nede, indtil du se **Power off (sluk)** menuen, og vælg **OK**. Hold herefter tænd/sluk knappen nede igen, for at tænde for systemet, eller stik en genstand i nulstillingsknappen og hold den nede (det lille hul på venstre side på din Transformer), indtil systemet genstarter. ASUS logoet kommer frem på skærmen, når systemet er startet rigtigt op.

- **Min Transformer skærm er slukket, og jeg kan ikke starte den igen.**

Hold tænd/sluk knappen nede, indtil du se **Power off (sluk)** menuen, og vælg **OK**. Hold herefter tænd/sluk knappen nede igen, for at tænde for systemet, eller stik en genstand i nulstillingsknappen og hold den nede (det lille hul på venstre side på din Transformer), indtil systemet genstarter. ASUS logoet kommer frem på skærmen, når systemet er startet rigtigt op.

## Eksterne lagringsenheder

- **Jeg har sat et microSD-kort i min Transformer, men jeg kan ikke se det.**  
Tag hukommelseskortet ud af din Transformer, og sæt det i igen.
- **Jeg har sat et USB diskdrev i min Transformer, men jeg kan ikke se det.**  
Tag din Transformer ud af dockingstationen, og sæt i igen, eller tag USB diskdrevet ud af din Transformer, og sæt det i igen.

## Udklip af skærbilleder

- **Kan jeg tage et udklip af skærbilledet på min Transformer?**  
Ja, det kan du godt. Tryk på **Apps (applikationer)** menuen > **Settings (indstillinger)** > **ASUS Customized Setting (brugerdefinerede indstillinger)** og tryk på **Screenshot (skærbillede)**. Hold **Recent Apps (nylige apps)** knappen ned, for at tage et udklip af skærbilledet. Hvis din Transformer er i dockingstationen, skal du trykke på genvejstasten på tastaturet.  
Du kan også trykke på Lydstyrke ned og Tænd-knappen samtidig for at udføre standard skærbillede-funktionen. (Kun Android 4.x)

## Batteriet

- **Hvordan forlænger jeg batterilivet på min Transformer?**  
Kontroller skærm-timeout-tiden under **Settings (indstillinger)**. Hvis skærm-timeout-tiden står på **Never (aldrig)**, vil enheden bruge mere batteri. Administrer og luk dine kørende applikationer, når du ikke bruger dem. Se venligst afsnittet **Stopping or uninstalling applications (Standstning og afinstallering af applikationer)** for vejledninger herom.
- **Hvad hvis batteriet er fuldstændig afladet?**  
Forbind din strømadapter, så du oplader din Transformer. Herefter vil du kunne starte din Transformer igen, efter ca. 10 minutter.

- **Hvorfor oplades min Transformer ikke helt af den mobile dockingstation?**

Når din Transformer er i dockingstationen, og afbrud fra strømadapteren, vil den mobile dockingstation kun oplade din Transformer op til 90%, hvilket er for at beskytte batteriet og forlænge dets levetid. Den mobile dockingstation begynder at oplade din Transformer, når batteriniveauet kommer under 70%.

Strømadapteren oplader dine Transformer op til 100%, og begynder at oplade igen, når batteriniveauet kommer under 95%.

- **Hvorfor tager min Transformer længere om at oplade?**

Når din Transformer sidder i dockingstationen, oplades både din pad og dockingstationen, hvilket betyder at det tager længere tid at oplade din Transformer.



**Meddelelse om opladning af Transformer:**

Slut 40-bens stikket på din strømadapter til din Transformer eller din dockingstation, så du sikrer at din Transformer er ordentligt strømforbundet.

---

## Browser

- **Hvordan brugerdefinerer jeg visningen i min browser?**

Åbn internetbrowseren. Tryk på værktøj-knappen øverst til højre, og vælg **Settings**. Vælg indstillinger for at tilpasse.

## Systemopdatering

- **Hvordan opdaterer jeg mit system?**

Du behøver ikke at opdatere din Transformer manuelt. ASUS oplysninger dig, via en pop-op besked, når der er en opdatering klar. Herefter skal du forbinde til internettet og log på din Google-konto.

## MyNet

- **Hvordan bruger jeg MyNet?**

Sørg for, at du har startet Microsoft Media Player (version 10 eller nyere) på din pc. Og sørg for at din Transformer og din pc er forbundet til det samme trådløse adgangspunkt. Se venligst i din brugervejledning for yderligere oplysninger.

## Fabriksindstillinger

- **Hvordan nulstiller jeg min Transformer til fabriksindstillingerne?**  
**Til Android 3.x Honeycomb interface:**  
Tryk på **Settings (indstillinger) > Privacy (beskyttelse af personlige oplysninger) > Factory data reset (nulstil til fabriksindstillinger)**. Hvis du trykker på **Reset tablet (nulstil tablet)**, slettes alle dine data på din Transformer.

### **Til Android 4.x Ice Cream Sandwich interface:**

Tryk på **Settings (Indstillinger) > Backup & reset (Backup & nulstil) > Factory data reset (Nulstil til fabriksindstillingerne)**. Hvis du trykker på **Reset tablet (Nulstil tablet)**, slettes alle data fra din Transformer.



Sørg for at du har sikkerhedskopieret dine vigtige data, før du nulstiller din Transformer.

## E-mail vedhæftninger

- **Kan jeg åbne og gemme e-mail vedhæftningerne på min Transformer?**  
Ja, det kan du godt, men filstørrelsen skal være mindre end 5MB.

## Signalmodtagelse

- **Vil GPS funktionen på min Transformer blive påvirket af varmebeskyttelsesfilm på bilruder?**  
Ja, varmebeskyttelsesfilm på bilruder kan reducere eller blokere GPS-signaler, så din Transformer ikke kan modtage signalerne.



Af hensyn til din egen sikkerhed, bedes du undgå at bruge din Transformer og GPS-funktion, mens du kører bil.



For at forøge hastigheden, når GPS-funktionen finder din første placering på din Transformer, bedes du venligst oprette forbindelse til internettet først, før du tænder for GPS-funktionen.