

Usein kysyttyä Transformer TF201:stä

Tiedostojen hallinta	2
• Kuinka pääsen käyttämään microSD-kortille, SD-kortille ja USB-laitteelle tallennettuja tietoja?	2
• Kuinka siirrän valitun tiedoston toiseen kansioon?	2
• Kuinka kopioin ja liitän valitun tiedoston liitettyyn ulkoiseen tallennuslaitteeseen?	2
Sovelluksen pysäyttäminen tai asennuksen poistaminen	2
• Kuinka pysäytän käynnissä olevan sovelluksen?	2
• Entä jos en enää halua pitää ladattua sovellusta?	3
• Missä voin tarkistaa sovelluksen tilan tai yksityiskohtaiset tiedot?	3
Järjestelmä ei vastaa	3
• Mitä pitää tehdä, kun Transformer menee vastaamattomaan tilaan?	3
• Transformerin näyttö on sammunut enkä saa sitä käynnistettyä.....	3
Ulkoinen tallennuslaite.....	4
• Olen jo liittänyt microSD-kortin Transformeriin, mutta en näe sitä.....	4
• Olen jo liittänyt USB-levyaseman, mutta en näe sitä Transformerissa.....	4
Näyttökuvan kaappaus.....	4
• Voinko kaapata Transformerista näyttökuvia?	4
Akku	4
• Kuinka pidennän Transformerin akkukestoa?	4
• Mitä jos akku on kokonaan lopussa?	4
• Miksi Transformer ei lataudu täysin siirrettävässä telakointiasemassa?	5
• Miksi Transformerin lataaminen kestää pitempään?	5
Selain	5
• Miten selainnäkömää mukautetaan?	5
Järjestelmäpäivitys	5
• Kuinka järjestelmä päivitetään?	5
MyNet	5
• Kuinka MyNet-sovellusta käytetään?	5
Tehdasasetukset	6
• Kuinka Transformer nollataan tehdasasetuksiin?	6
Sähköpostin liitteet.....	6
• Voinko avata ja tallentaa sähköpostin liitteitä Transformerilla?	6
Signaalin vastaanotto	6
• Vaikuttavatko auton ikkunoiden kuumuutta eristävät suojakalvot Transformerin GPS-toimintoon?	6

Tiedostojen hallinta

- **Kuinka pääsen käyttämään microSD-kortille, SD-kortille ja USB-laitteelle tallennettuja tietoja?**

Napauta oikean alakulman kehotteen SD-kortti- tai USB-kuvaketta. Napauta kansiokuvaketta, jolloin näet kaikki tietosi valituissa tallennuslaitteissa. Katso lisätietoja käyttöoppaasta.

- **Kuinka siirrän valitun tiedoston toiseen kansioon?**

Lisää haluttuun tiedostoon valintamerkki ja napauta **Kopioi** tai **Leikkaa**. Anna haluamasi kohdekansio ja napauta oikeassa yläkulmassa olevaa **Liitä** -kuvaketta siirtääksesi tiedoston.

Jos haluat kopioida useampia kuin yhden tiedoston samanaikaisesti, lisää valintamerkki haluttuihin tiedostoihin tai napauta **Valitse kaikki** ja napauta sitten **Kopioi** tai **Leikkaa**. Anna haluamasi kohdekansio ja napauta oikeassa yläkulmassa olevaa **Liitä** -kuvaketta siirtääksesi tiedostot.

- **Kuinka kopioin ja liitän valitun tiedoston liitettyyn ulkoiseen tallennuslaitteeseen?**

Toimi edellisten ohjeiden mukaisesti ja paikallista haluamasi kohdekansio ulkoisessa tallennuslaitteessa.

Sovelluksen pysäyttäminen tai asennuksen poistaminen

- **Kuinka pysäytän käynnissä olevan sovelluksen?**

Android 3.x Honeycomb -liittymälle:

Voit pysäyttää parhaillaan käynnissä olevan sovelluksen napauttamalla **Sovellukset** -valikko > **Asetukset** > **Sovellukset** > **Käynnissä olevat palvelut**. Valitse sovellus ja napauta **Pysäytä**.

Voit myös napauttaa alhaalla vasemmalla olevaa **Viimeisimmät sovellukset** -näppäintä ja napauttaa sitten paneelissa näkyvän vastaavan sovelluksen **x**-symbolia.

Android 4.x Ice Cream Sandwich -liittymälle:

Napauta **Sovellukset** -valikko > **Asetukset** > **Sovellukset** > **Käynnissä**. Valitse sovellus ja napauta **Pysäytä**.

Voit myös napauttaa alhaalla vasemmalla olevaa **Viimeisimmät sovellukset** -näppäintä ja pyyhkäistä sitten uusinta sovellusta vasemmalle tai oikealle poistaaksesi sen luettelosta. Voit myös napauttaa ja pitää uusinta sovellusta painettuna tuodaksesi valikon näkyviin ja valitsemalla **Poista luettelosta**.

- **Entä jos en enää halua pitää ladattua sovellusta?**
Android 3.x Honeycomb -liittymälle:
 Voit poistaa tarpeettoman sovelluksen asennuksen napauttamalla **Sovellukset** -valikko > **Asetukset** > **Sovellukset** > **Hallitse sovelluksia** > **Ladatut**. Valitse sovellus ja napauta **Poista asennus**.
Android 4.x Ice Cream Sandwich -liittymälle:
 Napauta **Sovellukset** -valikko > **Asetukset** > **Sovellukset** > **Ladatut**. Valitse sovellus ja napauta **Poista asennus**.
- **Missä voin tarkistaa sovelluksen tilan tai yksityiskohtaiset tiedot?**
Android 3.x Honeycomb -liittymälle:
 Voit tarkistaa sovelluksen tiedot napauttamalla **Sovellukset** -valikko > **Asetukset** > **Sovellukset** > **Hallitse sovelluksia** > **Kaikki**. Valitse sovellus näyttääksesi sen yksityiskohtaiset tiedot.
Android 4.x Ice Cream Sandwich -liittymälle:
 Napauta **Sovellukset** -valikko > **Asetukset** > **Sovellukset** > **Kaikki**. Valitse sovellus näyttääksesi sen yksityiskohtaiset tiedot.

Järjestelmä ei vastaa

- **Mitä pitää tehdä, kun Transformer menee vastaamattomaan tilaan?**
 Pidä virtapainiketta painettuna, kunnes **Virta pois** -valikko tulee näkyviin, valitse **OK**, ja pidä sitten virtapainiketta painettuna kytkeäksesi järjestelmän uudelleen päälle, tai pistä ja pidä nollauspainiketta painettuna (pieni reikä Transformerin vasemmalla puolella), kunnes järjestelmä käynnistyy uudelleen. ASUS-logo tulee näkyviin näyttöön, kun järjestelmän uudelleenkäynnistys on onnistunut.
- **Transformerin näyttö on sammunut eikä saa sitä käynnistettyä.**
 Pidä virtapainiketta painettuna, kunnes **Virta pois** -valikko tulee näkyviin, valitse **OK**, ja pidä sitten virtapainiketta painettuna kytkeäksesi järjestelmän uudelleen päälle, tai pistä ja pidä nollauspainiketta painettuna (pieni reikä Transformerin vasemmalla puolella), kunnes järjestelmä käynnistyy uudelleen. ASUS-logo tulee näkyviin näyttöön, kun järjestelmän uudelleenkäynnistys on onnistunut.

Ulkoinen tallennuslaite

- **Olen jo liittänyt microSD-kortin Transformeriin, mutta en näe sitä.**
Poista muistikortti Transformerista ja liitä se uudelleen.
- **Olen jo liittänyt USB-levyaseman, mutta en näe sitä Transformerissa.**
Poista Transformer siirrettävästä telakointiasemasta ja telakoi se uudelleen, tai irrota USB-levyasema Transformerista ja liitä se uudelleen.

Näyttökuvan kaappaus

- **Voinko kaapata Transformerista näyttökuvia?**
Kyllä. Napauta **Sovellukset** -valikko > **Asetukset** > **Mukautetut ASUS-asetukset** ja lisää valintamerkki **Näyttökuv**a -kohtaan. Pidä **Viimeisimmät sovellukset** -näppäintä painettuna kaapataksesi haluamiasi näyttökuvia. Jos olet telakoinut Transformerin, paina suoraan näppäimistön pikanäppäintä.
Voit myös painaa yhtä aikaa Äänenvoimakkuus alas -näppäintä ja virtapainiketta suorittaaksesi oletusruutukaappaustoiminnon. (Vain Android 4.x)

Akku

- **Kuinka pidennän Transformerin akkukestoa?**
Tarkista näytön aikakatkaisu **Asetukset** -kohdasta. Näytön aikakatkaisun asettaminen tilaan **Ei koskaan** kuluttaa enemmän akkutehoa. Hallitse ja sulje käynnissä olevia sovelluksia, kun et tarvitse niitä. Katso ohjeet luvusta **Sovellusten pysäyttäminen tai asennusten poistaminen**.
- **Mitä jos akku on kokonaan lopussa?**
Liitä verkkolaite Transformeriin ladataksesi sen. Voit käynnistää Transformerin normaalisti noin 10 minuutin kuluttua.

- **Miksi Transformer ei lataudu täysin siirrettävässä telakointiasemassa?**

Kun Transformer on telakoitu ja irti verkkolaitteesta, siirrettävä telakointiasema lataa Transformerin akun enintään 90 %:n lataukseen suojellakseen akkua ja pidentääkseen sen käyttöikää. Siirrettävä telakointiasema alkaa ladata, kun Transformerin akun teho laskee alle 70 %:n.

Verkkolaite lataa Transformerin akun 100 % täyteen ja alkaa ladata sitä, kun lataus menee alle 95 %:n.

- **Miksi Transformerin lataaminen kestää pitempään?**

Kun Transformer on telakoitu, verkkolaite lataa sekä padia että telakkaa, joten Transformerin lataaminen kestää kauemmin.



Transformerin lataushuomautus:

Liitä verkkolaitteen 40-pinninen liitin kokonaan Transformeriin tai telakkaan varmistaaksesi, että Transformerin virtaliitäntä on kunnossa.

Selain

- **Miten selainnäkömää mukautetaan?**

Avaa web-selain. Napauta oikean yläkulman työkalupainiketta ja valitse **Asetukset**. Valitse mukautettavat asetusvalinnat.

Järjestelmäpäivitys

- **Kuinka järjestelmä päivitetään?**

Sinun ei tarvitse päivittää Transformeria manuaalisesti. ASUS ilmoittaa sinulle ponnahdusviestillä, kun päivitys on saatavilla. Sinun on muodostettava yhteys internetiin ja kirjauduttava Google-tilillesi.

MyNet

- **Kuinka MyNet-sovellusta käytetään?**

Varmista, että olet käynnistänyt tietokoneessa Microsoft Media Playerin (versio 10 tai uudempi). Varmista myös, että Transformer ja tietokone on liitetty samaan langattomaan tukiasemaan. Katso lisätietoja käyttöoppaasta.

Tehdasoletukset

- **Kuinka Transformer nollataan tehdasasetuksiin?**

Android 3.x Honeycomb -liittymälle:

Napauta **Asetukset > Tietosuoja > Tehdasasetusten palautus. Nollaa tabletti** -valinnan napauttaminen poistaa kaikki tietosi Transformerista.

Android 4.x Ice Cream Sandwich -liittymälle:

Napauta **Asetukset > Varmuuskopioi ja palauta > Tehdasasetusten palautus. Nollaa tabletti** -valinnan napauttaminen poistaa kaikki tietosi Transformerista.



Varmista, että varmuuskopioit kaikki tärkeät tietosi ennen Transformerin nollausta.

Sähköpostin liitteet

- **Voinko avata ja tallentaa sähköpostin liitteitä Transformerilla?**

Kyllä voit, mutta tiedostokoon on oltava pienempi kuin 5 Mt.

Signaalin vastaanotto

- **Vaikuttavatko auton ikkunoiden kuumuutta eristävät suojakalvot Transformerin GPS-toimintoon?**

Kyllä, kuumuutta eristävät suojakalvot auton ikkunoissa voivat heikentää tai estää GPS-signaalin kulkua Transformeriin.



Oman turvallisuutesi vuoksi älä käytä Transformeria ja GPS-toimintoa ajaessasi autoa.



Nopeuttaaksesi ensimmäistä sijainnin saamista Transformerin GPS-järjestelmällä, muodosta yhteys internetiin ennen GPS-paikannuksen aktivointia.