

Veelgestelde vragen voor Transformer TF201

Bestanden beheren	2
• Hoe krijg ik toegang tot mijn gegevens die opgeslagen zijn op microSD, SD-kaart en USB-apparaat?	2
• Hoe verplaats ik het geselecteerde bestand naar een andere map?	2
• Hoe kopieer en plak ik het geselecteerde bestand naar het verbonden externe opslagapparaat?	2
Applicatie stoppen of verwijderen	2
• Hoe kan ik een applicatie die uitgevoerd wordt stoppen?	2
• Wat moet ik doen als ik de gedownloade applicatie niet meer wil?	3
• Waar kan ik de status of de gedetailleerde informatie over de applicatie controleren?	3
Systeem reageert niet	3
• Wat moet ik doen wanneer mijn Transformer niet meer reageert?	3
• Mijn Transformer-scherm staat uit en ik kan het niet meer aan krijgen.....	3
Extern opslagapparaat	4
• Ik heb reeds een microSD-kaart in mijn Transformer gestoken, maar ik zie dit niet.	4
• Ik heb reeds een USB-stick verbonden, maar ik zie dit niet op mijn Transformer.	4
Screenshots vastleggen	4
• Kan ik screenshots vastleggen op mijn Transformer?	4
Batterij	4
• Hoe verleng ik de levensduur van de batterij van mijn Transformer?	4
• Wat moet ik doen als de batterij helemaal leeg is?	4
• Waarom wordt mijn Transformer niet volledig opgeladen door de mobiele oplader?	5
• Waarom duurt het langer om mijn Transformer op te laden?	5
Browser.....	5
• Hoe kan ik de weergave van mijn browser aanpassen?	5
Systeemupdate	5
• Hoe werk ik mijn systeem bij?	5
MyNet	5
• Hoe gebruik ik MyNet?	5
Standaard fabriekswaarden	6
• Hoe reset ik mijn Transformer naar de standaard fabriekswaarden?	6
E-mailbijlagen.....	6
• Kan ik de e-mailbijlagen openen en opslaan op mijn Transformer?	6
Signaalontvangst	6
• Zal de GPS-functie op mijn Transformer worden beïnvloed door de warmte-isolerende beschermende films op de autoruit?	6

Bestanden beheren

- **Hoe krijg ik toegang tot mijn gegevens die opgeslagen zijn op microSD, SD-kaart en USB-apparaat?**

Tik op het pictogram SD-kaart of USB in de prompt in de hoek rechtsonder. Tik op het pictogram Map en u ziet al uw gegevens op het geselecteerde opslagapparaat. Zie de gebruikershandleiding voor details.

- **Hoe verplaats ik het geselecteerde bestand naar een andere map?**

Selecteer het gewenste bestand en tik op **Copy (Kopiëren)** of **Cut (Knippen)**. Voer de gewenste doelmap in en tik op het pictogram **Paste (Plakken)** in de hoek rechtsboven om het bestand te verplaatsen.

Indien u meer dan één bestand tegelijk wilt kopiëren, selecteert u de gewenste bestanden of tik op **Select All (Alles selecteren)** en vervolgens **Copy (Kopiëren)** of **Cut (Knippen)**. Voer de gewenste doelmap in en tik op het pictogram **Paste (Plakken)** in de hoek rechtsboven om de bestanden te verplaatsen.

- **Hoe kopieer en plak ik het geselecteerde bestand naar het verbonden externe opslagapparaat?**

Volg de eerdere instructies en zoek uw gewenste doelmap in het externe opslagapparaat.

Applicatie stoppen of verwijderen

- **Hoe kan ik een applicatie die uitgevoerd wordt stoppen?**

Voor Android 3.x Honeycomb-interface:

Voor het stoppen van een applicatie die op dat moment actief is, tikt u op **Apps (Applicaties)** menu > **Settings (Instellingen)** > **Applications (Applicaties)** > **Running services (Actieve services)**. Selecteer de applicatie en tik op **Stop (Stoppen)**.

U kunt tevens tikken op de toets **Recent Apps (Recente Apps)** linksonder en vervolgens op de **x** van de desbetreffende applicatie die vermeld wordt op het paneel.

Voor Android 4.x Ice Cream Sandwich-interface:

Tik op het menu **Apps** > **Settings (Instellingen)** > **Apps** > **RUNNING (ACTIEF)**. Selecteer de toepassing en tik op **Stop**.

U kunt ook onderaan links op de toets **Recent Apps (Recente apps)** tikken en vervolgens een recente app naar links of rechts vegen om deze uit de lijst verwijderen. U kunt een recente app ook aangetikt houden om het menu weer te geven en vervolgens **Remove from list (Verwijderen uit lijst)** selecteren.

- **Wat moet ik doen als ik de gedownloade applicatie niet meer wil?**
Voor Android 3.x Honeycomb-interface:
 Voor het verwijderen van de ongewenste applicatie, tikt u op **Apps (Applicaties)** menu > **Settings (Instellingen)** > **Applications (Applicaties)** > **Manage applications (Applicaties beheren)** > **Downloaded (Gedownload)**. Selecteer de applicatie en tik op **Uninstall (Verwijderen)**.
Voor Android 4.x Ice Cream Sandwich-interface:
 Tik op het menu **Apps > Settings (Instellingen) > Apps > DOWNLOADED (GEDOWNLOAD)**. Selecteer de toepassing en tik op **Uninstall (Verwijderen)**.
- **Waar kan ik de status of de gedetailleerde informatie over de applicatie controleren?**
Voor Android 3.x Honeycomb-interface:
 Voor het controleren van de informatie van de applicatie, tikt u op **Apps (Applicaties)** menu > **Settings (Instellingen)** > **Applications (Applicaties)** > **Manage applications (Applicaties beheren)** > **All (Alles)**. Selecteer de applicatie voor het weergeven van de gedetailleerde informatie.
Voor Android 4.x Ice Cream Sandwich-interface:
 Tik op het menu **Apps > Settings (Instellingen) > Apps > All (Alles)**. Selecteer de toepassing om gedetailleerde informatie hierover weer te geven.

Systeem reageert niet

- **Wat moet ik doen wanneer mijn Transformer niet meer reageert?**
 Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat u het menu **Power off (Stroom uit)** ziet en selecteer **OK** en houd vervolgens de aan/uit-knop ingedrukt om het systeem weer aan te zetten, of houd de reset-knop ingedrukt (het kleine gaatje links op de Transformer) totdat het systeem opnieuw start. Het ASUS-logo verschijnt op het scherm wanneer het systeem succesvol opstart.
- **Mijn Transformer-scherm staat uit en ik kan het niet meer aan krijgen.**
 Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat u het menu **Power off (Stroom uit)** ziet en selecteer **OK** en houd vervolgens de aan/uit-knop ingedrukt om het systeem weer aan te zetten, of houd de reset-knop ingedrukt (het kleine gaatje links op de Transformer) totdat het systeem opnieuw start. Het ASUS-logo verschijnt op het scherm wanneer het systeem succesvol opstart.

Extern opslagapparaat

- **Ik heb reeds een microSD-kaart in mijn Transformer gestoken, maar ik zie dit niet.**
Haal de geheugenkaart uit uw Transformer en steek deze opnieuw in.
- **Ik heb reeds een USB-stick verbonden, maar ik zie dit niet op mijn Transformer.**
Ontkoppel uw Transformer uit de mobiele oplader en koppel uw Transformer opnieuw, of haal de USB-stick uit uw Transformer en steek deze opnieuw in.

Screenshots vastleggen

- **Kan ik screenshots vastleggen op mijn Transformer?**
Ja. Tik op **Apps (Applicaties)** menu > **Settings (Instellingen)** > **ASUS Customized Setting (Aangepaste ASUS-instelling)** en selecteer **Screenshot**. Houd de toets **Recent Apps (Recente Apps)** ingedrukt voor het vastleggen van uw gewenste screenshots. Als u uw Transformer in de oplader geplaatst hebt, drukt u direct op de sneltoets op het toetsenbord.
U kunt ook de toets Volume lager en de voedingsknop tegelijkertijd ingedrukt houden om de standaard schermopnamefunctie uit te voeren. (Alleen Android 4.x)

Batterij

- **Hoe verleng ik de levensduur van de batterij van mijn Transformer?**
Bekijk de schermonderbreking in **Settings (Instellingen)**. Door het instellen van de schermonderbreking op **Never (Nooit)** zal meer batterijstroom verbruikt worden. Beheer en sluit uw actieve applicaties wanneer deze niet nodig zijn. Zie **Stopping or uninstalling applications (Applicaties stoppen of verwijderen)** voor aanwijzingen.
- **Wat moet ik doen als de batterij helemaal leeg is?**
Sluit de stroomadapter aan voor het opladen van uw Transformer. U kunt uw Transformer normaal gesproken na ongeveer 10 minuten starten.

- **Waarom wordt mijn Transformer niet volledig opgeladen door de mobiele oplader?**

Wanneer uw Transformer in de oplader zit en niet verbonden is met een stroomadapter, laadt de mobiele oplader uw Transformer op tot maximaal 90% voor het beschermen van uw batterij en het verlengen van de levensduur. De mobiele oplader laadt opnieuw op wanneer de batterijstroom van uw Transformer onder de 70% komt.

De stroomadapter laadt de batterij van uw Transformer volledig op tot 100% en laadt opnieuw wanneer deze onder 95% komt.

- **Waarom duurt het langer om mijn Transformer op te laden?**

Wanneer uw Transformer in een dock zit, laat de voedingsadapter zowel de pad als de dock op waardoor het opladen van uw Eeepad langer duurt.



Mededeling betreffende het opladen Transformer:

Stop de 40-pins aansluiting van de voedingsadapter volledig in uw Transformer of dock zodat u zeker bent dat uw Transformer goed is aangesloten op de stroom.

Browser

- **Hoe kan ik de weergave van mijn browser aanpassen?**

Open de webbrowser. Tik op de tool-knop in de rechterbovenhoek en selecteer **Settings (Instellingen)**. Selecteer de aan te passen opties.

Systeemupdate

- **Hoe werk ik mijn systeem bij?**

U hoeft uw Transformer niet handmatig bij te werken. ASUS informeert u met een pop-upbericht wanneer een update beschikbaar is. U moet verbinding maken met het internet en inloggen bij uw Google-account.

MyNet

- **Hoe gebruik ik MyNet?**

Zorg ervoor dat u de Microsoft Media Player (versie 10 of hoger) gestart hebt op de PC. Zorg er tevens voor dat uw Transformer en de PC aangesloten zijn op dezelfde draadloze toegangspunt. Zie de gebruikershandleiding voor details.

Standaard fabriekswaarden

- **Hoe reset ik mijn Transformer naar de standaard fabriekswaarden?**
Voor Android 3.x Honeycomb-interface:

Tik op **Settings (Instellingen) > Privacy > Factory data reset (Reset fabrieksgegevens)**. Door te tikken op **Reset tablet (Tablet resetten)** worden al uw gegevens van uw Transformer gewist.

Voor Android 4.x Ice Cream Sandwich-interface:

Tik op **Settings (Instellingen) > Backup & reset (Back-up en herstel) > Factory data reset (Standaardwaarden herstellen)**. Wanneer u op **Reset tablet** tikt, worden alle gegevens van de Transformer gewist.



Zorg ervoor dat u een back-up maakt van uw belangrijke gegevens voordat u uw Transformer reset.

E-mailbijlagen

- **Kan ik de e-mailbijlagen openen en opslaan op mijn Transformer?**
Ja, dat kan maar de bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.

Signaalontvangst

- **Zal de GPS-functie op mijn Transformer worden beïnvloed door de warmte-isolerende beschermende films op de autoruit?**

Ja, door de warmte-isolerende beschermende films op autoruiten is het mogelijk dat de GPS-signalen worden verzwakt of geblokkeerd zodat ze uw Transformer moeilijk of niet kunnen bereiken.



Voor uw veiligheid mag u de Transformer en GPS-functie niet gebruiken terwijl u met de wagen rijdt.



Om de eerste positie-acquisitie met de GPS op uw Transformer te versnellen, maakt u eerst een verbinding met internet voordat u de GPS-tracking activeert.